Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Generador de hidrogeno de agua pura

Código: B2-01-010966.1 / B2-01-010966.2 / B2-01-010966.3

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El generador de hidrógeno de agua pura es un generador de gas de laboratorio que produce hidrógeno mediante la electrólisis de agua desionizada o destilada.

Características

1. Tecnología SPE.
2. Sin corrosión ni contaminación.
3. Hidrógeno con pureza de 99.999% (en el tipo de laboratorio).
4. Apto para todo tipo de GC (cromatografía de gases).
5. Flujo de salida estable y varios dispositivos de alarma (alarma de sobrepresión, alarma de falta de agua y alarma de acumulación de agua).

Especificaciones técnicas

Especificación	Flujo de salida 0~200 ml/min B2-01-010966.1	Flujo de salida 0~300 ml/min B2-01-010966.2	Flujo de salida 0~600 ml/min B2-01-010966.3
Tipo	Tipo de laboratorio	Tipo de laboratorio	Tipo de laboratorio
Flujo de salida(ml/min)	0~200	0~300	0~600
Presión de salida	0.4MPa/0.02~0.7MPa (bajo presión estable)	0.4MPa/0.02~0.7MPa (bajo presión estable)	0.4MPa/0.02~0.7MPa (bajo presión estable)
Pureza del hidrógeno	>99.999%	>99.999%	>99.999%
Tubo de silicio	Sí	Sí	Sí
Estabilidad de presión	<0.001Mpa	<0.001Mpa	<0.001Mpa
Potencia consumida	120W	150W	300W
Alimentación eléctrica	AC 110V/ 220V±10%, 50/60Hz	AC 110V/ 220V±10%, 50/60Hz	AC 110V/ 220V±10%, 50/60Hz
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	350*220*380mm	350*220*380mm	350*220*380mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	500*370*540mm	500*370*540mm	500*370*540mm
Peso neto	11kg	11kg	13kg
Peso bruto	12kg	12kg	14kg

Aplicaciones

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

1. # Confirme el flujo que necesita

   Compare el flujo de salida con el consumo de hidrógeno de su cromatógrafo de gases o método.

   - **Flujo de salida(ml/min)**: 0~200
   - **Flujo de salida(ml/min)**: 0~300
   - **Flujo de salida(ml/min)**: 0~600

2. # Confirme el tipo de equipo

   Verifique que el tipo de equipo corresponda al uso que le dará en su laboratorio.

   - **Flujo de salida(ml/min)**: 0~200
     - **Tipo**: Tipo de laboratorio
   - **Flujo de salida(ml/min)**: 0~300
     - **Tipo**: Tipo de laboratorio
   - **Flujo de salida(ml/min)**: 0~600
     - **Tipo**: Tipo de laboratorio

3. # Prevea la instalación

   Considere la potencia consumida y el espacio para las dimensiones externas del equipo.

   - **Flujo de salida(ml/min)**: 0~200
     - **Potencia consumida**: 120W
     - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 350*220*380mm
   - **Flujo de salida(ml/min)**: 0~300
     - **Potencia consumida**: 150W
     - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 350*220*380mm
   - **Flujo de salida(ml/min)**: 0~600
     - **Potencia consumida**: 300W
     - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 350*220*380mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización