Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio biológico digital con pantalla LCD de 10,1", versión con tableta Win10 + Internet B2-01-35-133-3714

Código: B2-01-35-133-3714

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

N.º de modelo	**B2-01-35-133-3714-5.0M**			
Accesorio opcional	Maletín de aluminio	Maletín de aluminio con tirante		
Sistema compatible	Win10 Win7	Win10 Win7		
Salida de la cámara	VGA/RCA USB HDMI	VGA/RCA USB HDMI		
Tamaño de pantalla de la cámara	10,1"	10,1"		
Píxeles de la cámara	5,0MP	14MP		
Fuente de poder	Voltaje de entrada 19V	Voltaje de entrada 19V		
Tipo de fuente de poder	CA 100V-240V, voltaje amplio	CA 100V-240V, voltaje amplio		
Luz reflejada	LED	LED		
Luz transmitida	LED	LED		
Tipo de fuente de luz	LED	LED		
Características de la fuente de luz	Transmitida y reflejada	Transmitida y reflejada		
N.A. del condensador	1,25	1,25		
Tipo de condensador	Abbe	Abbe		
Tipo de enfoque	Macrométrico y micrométrico coaxial	Macrométrico y micrométrico coaxial		
Recorrido de la platina	76x36mm	76x36mm		
Tamaño de la platina	140x130mm	140x130mm		
Tipo de platina de trabajo	Mecánica de doble capa	Mecánica de doble capa		
Objetivo	Acromático infinito 4×10x40x, estéreo 1x	Acromático infinito 4×10x40x100x, estéreo 1x		
Tipo de objetivo	Acromático infinito Estéreo	Acromático infinito Estéreo		

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Orificios del revólver portaobjetivos	4 orificios	5 orificios		
Características del revólver	Hacia afuera	Hacia afuera		
Ocular	WF10x/18mm, 2 unidades	WF10x/18mm, 2 unidades		
Diámetro del ocular	23,2mm	23,2mm		
Ajuste dióptrico del cabezal	Ajustable en ambos tubos	Ajustable en ambos tubos		
Rotación del cabezal	Fijo	Fijo		
Inclinación del cabezal	30°	30°		
Tipo de cabezal	Siedentopf binocular	Siedentopf binocular		
Aumento estándar	10x-400x	10x-1000x		
Sistema óptico	Acromático infinito	Acromático infinito		
Características	Infinito Biológico+estéreo	Infinito Biológico+estéreo		
Función estándar	BF	BF		

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización